



CASPIAN M2 AMPLIFICATEUR INTEGRE

L'amplificateur intégré Caspian M2 et ses blocs de puissance indépendant, combinées à un montage symétrique des composants sur un unique circuit imprimé assure une restitution du message musical de haut vol, un réalisme saisissant, l'expression des détails les plus délicats et une musicalité indiscutable. Un must have dans cette gamme de prix pour tout audiophile exigeant.



Points clés

- Circuit de protection HP intégré
- 5 entrées RCA plus entrée et sortie Tape
- Une entrée commutable en XLR symétrique
- Alimentation indépendante du pré-amplificateur
- Radiateur contrôlé en température
- Contrôle du volume motorisé avec indicateur LED
- Fonction mute à -20dB
- 2 sorties pré-amplificateur
- Transformateur toroïdal de haute qualité surdimensionné



Caractéristiques Caspian M2 Amplificateur Intégré

Entrées	5 x RCA, entré CD commutable en XLR	Gain	40 dB
Impédance d'entrée	47 kohms	Distortion harmonique	0.002% 1kHz, 0.015% 20kHz 10W - 8 ohms 0.0025% 1kHz, 0.03% 20kHz 50W - 8 ohms
Sensibilité entrée ligne	Ligne 240 mV	Consommation	Standby: <25W Full Power 2-CH: 8 ohms = <330W, 4 ohms = <550W
Sorties	Haut parleurs ,Préampli, tape	Raport signal sur bruit	ligne 108 dB
Puissance de sortie par canal	> 85W (8 ohms) / > 125W (4 ohms)	Dimension Lxhxd	432x80x330 (pieds inclus)
Alimentation	Transformateur toroïdal de 60 VA (pré-ampli) 5 alimentations régulées	Poids	14kg
Réponse en fréquence	< 3Hz ->90Khz (-3db)		